

SK-LJS-PAK-0004

Bruksanvisning

# Ljuspaket Medium

Två trossstorn med Demon's Eye Moving Head Wash

## Om produkten

Ett steg upp — **två trossstorn** med var sin **Demon's Eye Moving Head Wash** (120 W COB 4-in-1 med RGB-ljusring). Ger symmetrisk rörlig wash-belysning på både sidor av scen eller dansgolv.

## Specifikationer

Trossstorn	2 x 1 m höjd
Moving Heads	2 x Demon's Eye (120 W COB + RGB-ring)
Styrning	DMX · Voice · Self-propelled
DMX-kanaler	23 per armatur (totalt 46)

## Det här innehåller guiden

1	Paketöversikt och innehåll	sida 1
2	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	sida 2
3	Rigging och DMX-tips	sida 3

### Innan användning

Alla armaturer har egna säkerhetskrav — läs respektive fullständiga manual innan användning. Använd alltid säkerhetswire vid flyghängning. Låt armaturer svalna innan nedmontering.

## Paketinnehåll

Antal	Produkt	Artikelnummer
2x	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	SK-LJS-EFF-0011

### 2x Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)

**Artikelnummer:** SK-LJS-EFF-0011 · **Kategori:** Moving Head Wash

Avancerad rörlig wash-armatur med **120 W COB 4-in-1 RGBW**-källa i centrum och separat **RGB-ljusring** runt linsen (Demon's Eye-effekten). 540°/270° pan/tilt, 23 DMX-kanaler.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	120 W COB 4-in-1 + RGB-ljusring
Effekt	180 W
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	23 kanaler
Lägen	DMX · Voice · Self-propelled

#### Nyckeltips

- 23-kanalsprofilen ger separat kontroll av centrum-COB och ljusringen.
- CH23 = 200–205 i 5 sek triggas reset om något hänger sig.
- Färgtemperatur kan justeras via CH13 (2800–8500 K).

#### Fullständig manual:

<https://ejhggqvtvsmiwxygfbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0011.pdf>

## Rigging och DMX-tips

- Placera ett trosstorn på var sida av scenen — symmetriskt.
- Adressera enheterna på A001 och A024 för 23-kanalsprofilen.
- Aktivera PAN INVERSE på den ena så rörelsen speglas för symmetri.
- Sound-läget passar bra när ingen DMX-pult används.

## Generell DMX-adressering

Kedjekoppla DMX IN → OUT mellan armaturerna. Sätt startadresser så att kanalerna inte överlappar — skifta med antalet kanaler per armatur.

### Transport och montering

Transport, montering och rigging ingår inte i paketpriset — det offereras separat. Kontakta oss för hjälp med uppställning och nedtagning.