

SK-LJS-PAK-0006

Bruksanvisning

Ljuspaket Medium++

Demon's Eye + Beam/Spot + LED PAR på två stativ

Om produkten

Mer kraftfullt paket med tre olika armaturtyper: **Demon's Eye wash**, **smal beam/spot** och **LED PAR wash**. Kombinationen ger både bred färgsatt belysning, rörliga smala beams och extra wash-fyllnad.

Specifikationer

Moving Heads Wash	2 x Demon's Eye (120 W COB + ring)
Moving Heads Beam	2 x Beam/Spot 100 W COB
PAR-armaturer	4 x LED PAR (14 x 8 W RGBW)
Total DMX-kanaler	~90 (23+23+12+12 + PAR-kanaler)
Styrning	DMX · Sound · Auto

Det här innehåller guiden

1	Paketöversikt och innehåll	sida 1
2	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	sida 2
3	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	sida 3
4	LED PAR (14x8W RGBW)	sida 4
5	Rigging och DMX-tips	sida 5

Innan användning

Alla armaturer har egna säkerhetskrav — läs respektive fullständiga manual innan användning. Använd alltid säkerhetswire vid flyghängning. Låt armaturer svalna innan nedmontering.

Paketinnehåll

Antal	Produkt	Artikelnummer
2x	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	SK-LJS-EFF-0011
2x	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	SK-LJS-EFF-0014
4x	LED PAR (14x8W RGBW)	SK-LJS-EFF-0001

2x Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0011 · **Kategori:** Moving Head Wash

Avancerad rörlig wash-armatur med **120 W COB 4-in-1 RGBW**-källa i centrum och separat **RGB-ljusring** runt linsen (Demon's Eye-effekten). 540°/270° pan/tilt, 23 DMX-kanaler.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	120 W COB 4-in-1 + RGB-ljusring
Effekt	180 W
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	23 kanaler
Lägen	DMX · Voice · Self-propelled

Nyckeltips

- 23-kanalsprofilen ger separat kontroll av centrum-COB och ljusringen.
- CH23 = 200–205 i 5 sek triggas reset om något hänger sig.
- Färgtemperatur kan justeras via CH13 (2800–8500 K).

Fullständig manual:

<https://ejhggqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0011.pdf>

2x Moving Head Beam/Spot (100W COB)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0014 · **Kategori:** Moving Head Beam/Spot

Kompakt rörlig beam/spot med **100 W COB-LED** och smal 3° stråle. 8 färger, 7 gobos och roterande prisma. Endast 12 DMX-kanaler — lätt att rigga även med enklare ljuspultar.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	100 W COB LED
Strålvinkel	3° (smal beam)
Färghjul	8 + vitt
Gobohjul	7 + vitt · prisma
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	12 kanaler

Nyckeltips

- Smal beam — syns tydligt i rök. Kombinera med rökmaskin för airshow-effekter.
- CH11 = makrofunktion (auto / sound).
- Vänta tills RST-indikatorn slocknar innan DMX skickas.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0014.pdf>

4x LED PAR (14x8W RGBW)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0001 · **Kategori:** PAR-armatur

Klassisk PAR-armatur med 14 stycken 8 W RGBW-LED. Används som wash-belysning mot scen, vägg eller dansgolv. Kan kedjas ihop flera stycken för att skapa bred färgsatt ljusbild. Styrts via DMX eller direkt via knappar på baksidan.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	14 x 8 W RGBW 4-in-1 LED
Styrning	DMX-512 (6–10 kanaler) eller direktstyrning
Lägen	DMX · Auto · Sound · Master/Slave
Strömförsörjning	AC 100–240 V, 50/60 Hz

Nyckeltips

- Sätt DMX-adressen på baksidan. Nästa armatur skiftas med antalet kanaler.
- För plug-and-play utan pult: aktivera Auto- eller Sound-läget.
- Passar bra att rigga på golv-stativ eller trossen mellan moving heads.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0001.pdf>

Rigging och DMX-tips

- Rigga wash-armaturerna (Demon's Eye) längst bort — de lyser brett.
- Beam/Spot hänger på sidorna eller på trossens framkant — smal stråle.
- PAR-armaturerna fyller framkanten och scen med färg.
- Använd en DMX-pult med minst 100 kanaler för full kontroll.

Generell DMX-adressering

Kedjekoppla DMX IN → OUT mellan armaturerna. Sätt startadresser så att kanalerna inte överlappar — skifta med antalet kanaler per armatur.

Transport och montering

Transport, montering och rigging ingår inte i paketpriset — det offereras separat. Kontakta oss för hjälp med uppställning och nedtagning.