

SK-LJS-PAK-0007

Bruksanvisning

Ljuspaket Large

Demon's Eye + Beam/Spot + Scanners

Om produkten

Större paket med tre olika effekttyper: **Demon's Eye wash**, **smal beam/spot** och **snabba LED-scanners**. Passar för medelstora event, galor och företagsfester.

Specifikationer

Moving Heads Wash	2 x Demon's Eye
Moving Heads Beam	2 x Beam/Spot 100 W COB
Scanners	2 x LED Scanner
Styrning	DMX · Sound · Auto

Det här innehåller guiden

1	Paketöversikt och innehåll	sida 1
2	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	sida 2
3	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	sida 3
4	LED Scanner	sida 4
5	Rigging och DMX-tips	sida 5

Innan användning

Alla armaturer har egna säkerhetskrav — läs respektive fullständiga manual innan användning. Använd alltid säkerhetswire vid flyghängning. Låt armaturer svalna innan nedmontering.

Paketinnehåll

Antal	Produkt	Artikelnummer
2x	Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)	SK-LJS-EFF-0011
2x	Moving Head Beam/Spot (100W COB)	SK-LJS-EFF-0014
2x	LED Scanner	SK-LJS-EFF-0007

2x Moving Head Wash — Demon's Eye (Big Dipper LM120)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0011 · **Kategori:** Moving Head Wash

Avancerad rörlig wash-armatur med **120 W COB 4-in-1 RGBW**-källa i centrum och separat **RGB-ljusring** runt linsen (Demon's Eye-effekten). 540°/270° pan/tilt, 23 DMX-kanaler.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	120 W COB 4-in-1 + RGB-ljusring
Effekt	180 W
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	23 kanaler
Lägen	DMX · Voice · Self-propelled

Nyckeltips

- 23-kanalsprofilen ger separat kontroll av centrum-COB och ljusringen.
- CH23 = 200–205 i 5 sek triggas reset om något hänger sig.
- Färgtemperatur kan justeras via CH13 (2800–8500 K).

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0011.pdf>

2x Moving Head Beam/Spot (100W COB)

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0014 · **Kategori:** Moving Head Beam/Spot

Kompakt rörlig beam/spot med **100 W COB-LED** och smal 3° stråle. 8 färger, 7 gobos och roterande prisma. Endast 12 DMX-kanaler — lätt att rigga även med enklare ljuspultar.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	100 W COB LED
Strålvinkel	3° (smal beam)
Färghjul	8 + vitt
Gobohjul	7 + vitt · prisma
Pan / tilt	540° / 270°
DMX	12 kanaler

Nyckeltips

- Smal beam — syns tydligt i rök. Kombinera med rökmaskin för airshow-effekter.
- CH11 = makrofunktion (auto / sound).
- Vänta tills RST-indikatorn slocknar innan DMX skickas.

Fullständig manual:

<https://ejhhgqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0014.pdf>

2x LED Scanner

Artikelnummer: SK-LJS-EFF-0007 · **Kategori:** Scanner

LED-scanner med roterande spegel som ger snabba, precisa rörelser över vägg och tak. Ger en helt annan typ av effekt än moving heads — mer klassisk nattklubbskänsla. Styrts via DMX eller fristående i sound- eller auto-läge.

Specifikation	Värde
Ljuskälla	LED med gobos och färgfilter
Rörelse	Roterande spegel (snabb, stegvis)
Styrning	DMX-512 · Sound · Auto
Strömförsörjning	AC 100–240 V, 50/60 Hz

Nyckeltips

- Fungerar bäst mot ljusa ytor (vita väggar, tak).
- I sound-läge reagerar scannern på basen — bra när det inte finns någon som styr pulten.
- Rigga gärna högt upp för maximal rörelsetäckning.

Fullständig manual:

<https://ejhggqvtvsmiwxygfqbu.supabase.co/storage/v1/object/public/manualer/SK-LJS-EFF-0007.pdf>

Rigging och DMX-tips

- Wash-armaturerna längst bort, beam/spot mittpå, scanners på sidorna.
- Scannerna ska rikta mot ljusa ytor — vita väggar eller tak.
- Vid sound-läge: alla armaturer reagerar oberoende på musiken.
- DMX-adressering: börja med de smala beams (12 kan.), sen wash (23 kan.), sen scanners.

Generell DMX-adressering

Kedjekoppla DMX IN → OUT mellan armaturerna. Sätt startadresser så att kanalerna inte överlappar — skifta med antalet kanaler per armatur.

Transport och montering

Transport, montering och rigging ingår inte i paketpriset — det offereras separat. Kontakta oss för hjälp med uppställning och nedtagning.